

Multifunkciós feszültségteszter UNI-T UT18C

Tulajdonságok

- AC/DC feszültségmérés
- Háromfázisú forgásirány-, és folyamatosságteszt
- RCD teszt, és automatikus méréshatárváltás
- Zseblámpa funkció és túlfeszültség jelzés
- Hálózati frekvencia kijelzés
- IP65 védettség



Ismertető

Feszültség LED lépések	6V / 12V / 24V / 50V / 120V / 230V / 400V / 690V
Folyamatosságteszt	0 – 100k Ω -közötti ellenállásértéknél a LED világít és hangjelzés hallható
Fázisforgás teszt	100V – 690V / 50 – 60Hz
Méréstartomány választás	Automatikus
Polaritás kijelzés	Pozitív / negatív
Alacsony telepfeszültség kijelzés	Kb. 2.4V- nál
Hálózati frekvencia kijelzés	40Hz – 400Hz között
LCD kijelző	6V – 690V (pontosság: $\pm 3\%$ + 5digit)
Elem	2db 1.5V-os AAA elem
LCD méret	23 x 12mm
Méret / tömeg	275 x 51 x 30mm / 210g